

Настройка программируемого пульта для STB MAG-245

Новая модель MAG-245 снабжается новой версией универсального пульта с блоком дополнительных кнопок для управления телевизором, они выделены белой рамкой. При этом красная кнопка - это ВКЛ/ВЫКЛ приставки, синяя - ВКЛ/ВЫКЛ телевизора.

Пульт обучаемый, вы можете сами ему назначить клавиши.

Как это сделать (понадобится пульт от самого телевизора):



1. Нажмите и удерживайте кнопку "TV set", пока лампочка над ней не загорится непрерывно.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, которую вы хотите запрограммировать (например, кнопку MUTE)
3. Поднесите к фотоэлементу пульта приставки пульт от вашего телевизора, направив на него излучатель, и нажмите на пульте TV кнопку MUTE.
4. Лампочка "TV set" моргнет. Это означает, что код принят и запомнен.
5. Прделайте эту процедуру со всем кнопками, которые нужно запрограммировать.
6. Выйдите из режима программирования, повторно нажав "TV set".



Настройка программируемого пульта для STB MAG-254

Для программирования кнопок выполните следующие действия:

1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» - зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на пульте AuraHD Plus. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
6. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки.

Нажмите SETUP и ОК одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.



